

Instrukcja obsługi i bezpieczeństwa

Shelly Duo Bulb E27 Gen3

Określone w niniejszym dokumencie jako **Urządzenie**.

Symbole graficzne

- ⚠ Ten znak wskazuje informacje o bezpieczeństwie.
- ⓘ Ten znak wskazuje ważną notatkę.

Informacje o bezpieczeństwie

Aby zapewnić bezpieczne i prawidłowe użytkowanie, przeczytaj ten przewodnik i wszelkie towarzyszące mu dokumenty. Zachowaj je do wykorzystania w przyszłości.

Aby uniknąć ewentualnych szkód lub uszkodzeń mienia:

- Obsługuj Urządzenie tylko w obwodach zabezpieczonych wyłącznikiem o charakterystyce wyłączenia B lub C, maks. 16 Prąd znamionowy, min. 6 kA znamionowa przerwa i klasa ograniczająca energię 3. Dodatkowa ochrona RCD (30 mA typu A lub wyższa) jest wymagana w obszarach wysokiego ryzyka, takich jak łazienki
- Natychmiast wyłącz wyłącznik, jeśli Urządzenie emituje dym, iskry, nietypowe odgłosy, ciepło lub zapachy. Nie dotykaj, dopóki specjałista nie oceni sytuacji.
- Nie używaj Urządzenia, jeśli jest uszkodzone lub uszkodzone.
- Nie dotykaj Urządzenia podczas pracy, ponieważ jego powierzchnia może osiągnąć temperaturę do 76°C, które mogą powodować oparzenia przy długotrwałym kontakcie.
- Nie próbuj naprawiać ani modyfikować Urządzenia.
- Nie używaj Urządzenia, gdy jest przykryte tkaninami lub meblami, ponieważ może to utrudniać rozpraszanie ciepła.
- Używaj urządzenia tylko w pomieszczeniach.
- Trzymaj Urządzenie z dala od brudu i wilgoci.

Opis produktu

Shelly Duo Bulb E27 Gen3 to inteligentna ściemnialna żarówka LED z podstawą E27, zapewniająca przestrajalne białe światło o regulowanej temperaturze barwowej od 2700 K do 6500 K. Obsługuje zdalne sterowanie za pomocą urządzenia obsługującego Bluetooth, integrację z systemami automatyki domowej, a także może być obsługiwana za pomocą standardowego przełącznika ściennego, jak konwencjonalna żarówka.

Instrukcja montażu

Urządzenie jest przeznaczone do użytku z standardowym gniazdem oświetleniowym E27.

⚠ OSTRZEŻENIE!

Przed zainstalowaniem lub wycięciem Urządzenia z gniazda światła wyłącz zasilanie wyłącznika.

Zainstaluj Urządzenie, wkładając je zgodnie z ruchem wskazówek zegara do gniazda światła.

Korzystanie z urządzenia

Urządzenie może działać samodzielnie lub jako część systemu automatyki domowej.

Samodzielny

Urządzenie można używać jako konwencjonalnej żarówki z standardowym przełącznikiem ściennym.

Możesz także sterować nim za pomocą sparowanego urządzenia Shelly BLU. Pełną listę kompatybilnych urządzeń znajdź na <https://shelly.link/duo-bulb-e27-gen3>.

Po zainstalowaniu Urządzenia wykonaj następujące kroki, aby sparować je z urządzeniem Shelly BLU:

- Wyłącz zasilanie urządzenia za pomocą przełącznika ściennego.
- Ustaw urządzenie Shelly BLU w tryb parowania zgodnie z opisem w instrukcji obsługi i bezpieczeństwa.
- Włącz zasilanie urządzenia. Będzie migać dwukrotnie i pozostanie w trybie parowania przez 30 sekund.
- Naciśnij przycisk na urządzeniu BLU. Jeśli urządzenie ma wiele przycisków, naciśnięty przycisk zostanie przypisany do włączenia światła lub zwiększenia jego jasności.
- Urządzenie będzie migać trzy razy, aby wskazać pomyślne parowanie.
- Użyj przycisków urządzenia BLU, aby włączyć/wyłączyć światło lub dostosować jego jasność. W przypadku pilota zdalnego sterowania Shelly BLU ZB można również użyć przewijacza

Interfejs WWW

Urządzenie posiada interfejs internetowy do monitorowania, sterowania, wysyłania i odbierania zdalnych połączeń proceduralnych oraz konfigurowania Urządzenia.

Możesz uzyskać dostęp do interfejsu internetowego pod adresem <http://192.168.33.1> po podłączeniu do punktu dostępu Urządzenia (ShellyDuoBulbG3-XXXXXXXXXX).

Najpierw musisz włączyć punkt dostępu urządzenia:

- Wyłącz zasilanie urządzenia za pomocą przełącznika ściennego.
- Włącz go, odczekaj 3 sekundy i wyłącz.
- Odczekaj 3 sekundy, następnie włącz go ponownie, odczekaj 3 sekundy i wyłącz.
- Na koniec włącz go.

ⓘ UWAGA

Ze względów bezpieczeństwa punkt dostępu pozostaje dostępny przez 15 minut. Aby włączyć go ponownie, powtórz powyższe kroki. Możesz także podłączyć Urządzenie do sieci Wi-Fi i uzyskać do niego dostęp za pośrednictwem jego adresu IP.

Usługa Shelly Cloud

Opcjonalnie można również monitorować, kontrolować i konfigurować Urządzenie za pośrednictwem usługi Shelly Cloud Service. Możesz uzyskać dostęp do usługi za pośrednictwem aplikacji Shelly Smart Control lub przeglądarki internetowej pod adresem <https://control.shelly.cloud/>. Aby uzyskać instrukcje dotyczące dodawania Urządzenia do chmury Shelly i sterowania nim za pomocą aplikacji mobilnej, patrz: <https://shelly.link/app-guide>.

ⓘ UWAGA

Urządzenie ma bardzo niskie zużycie w trybie czuwania, gdy aktywny jest tylko Bluetooth.

Gdy punkt dostępu jest włączony lub Urządzenie jest podłączone do sieci Wi-Fi i usługi Shelly Cloud, zużycie w trybie czuwania wzrasta z powodu ciągłej dostępności sieci.

Specyfikacje

Fizyczne

- Rozmiar (wys. x gł.): A60 - 110 x 60 mm/4,33 x 2,36 cala
- Waga: 34 g/1,20 oz
- Gniazdo oświetlenia: E27

Funkcje

- Ściemnianie: Tak
- Jasność: do 806 lm
- Temperatura barwowa: 2700-6500 K
- Kąt wiązki: 200°
- Pomiar mocy: Tak
- Żywootność: 15 000 godzin

Środowiskowe

- Temperatura pracy otoczenia: od -25° C do +40° C/-13° F do 105° F
- Wilgotność: 30% do 70% wilgotności względnej
- Maksymalna wysokość: 2000 m/6562 ft

Elektryczny

- Zasilanie: 220-240 V ~ 50/60 Hz
- Pobór mocy: 8,5 W.
- Pobór mocy w trybie czuwania urządzenia:
 - <0.5 W (włączony jest tylko Bluetooth)
 - <1 W (Wi-Fi i/lub punkt dostępowy są włączone)

Wi-Fi

- Protokół: 802.11 b/g/n
- Pasma RF: 2412-2472 MHz
- Maks. Moc RF: <20 dBm

BLE 4.2

- Protokół: Bluetooth 4.2 (BR/EDR+BLE)
- Pasma RF: 2402-2480 MHz
- Maks. Moc RF: <10 dBm

Czyszczenie urządzenia

⚠ UWAGA!

- Przed czyszczeniem wyłącz zasilanie Urządzenia za pomocą wyłącznika automatycznego, pozwól mu ostygnąć, a następnie wyjmij je z gniazodka oświetleniowego. Nigdy nie czyść Urządzenia, gdy jest podłączone do sieci energetycznej.
- Nie używaj materiałów ściernych, rozpuszczalników ani środków czyszczących, ponieważ mogą one uszkodzić powierzchnię Urządzenia.
- Nie zanurzaj Urządzenia w wodzie ani żadnym innym płynie ani nie myć go pod bieżącą wodą.

Wyczyść Urządzenie miękką, suchą szmatką. W razie potrzeby lekko zwilż szmatkę, ale upewnij się, że wilgoć nie dostanie się do Urządzenia

Utilizacja i recykling

Utilizacja urządzenia

Nie wyrzucać produktu do odpadów domowych. Poddać recyklingowi go, aby zapobiec szkodom dla środowiska i zdrowia oraz promować ochronę zasobów. Utilizować w odpowiednim punkcie zbiórki odpadów na własną odpowiedzialność.

Sprzedawcy, od których zostało zakupione Urządzenie, są zobowiązani do bezpłatnego odbioru Zużytego Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego (WEEE) w celu prawidłowego utylizacji.

Niektóre produkty elektroniczne mogą przechowywać dane osobowe. Użytkownik jest odpowiedzialny za usunięcie tych danych przed ich usunięciem. Aby usunąć, zresetuj ustawienia fabryczne (patrz <https://shelly.link/duo-bulb-e27-gen3>).

Deklaracja zgodności

Niniejszym Shelly Europe Ltd. oświadcza, że typ sprzętu radiowego Shelly Duo Bulb E27 Gen3 jest zgodny z Dyrektywą 2014/53/EU, 2014/35/EU, 2014/30/EU, 2011/65/EU. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: <https://shelly.link/duo-bulb-e27-gen3-doc>.

Producent

Shelly Europe Ltd.

Cherni Vrah Blvd. 103

1407 Sofia

Bułgaria

support@shelly.cloud

Podmiot odpowiedzialny

Shelly Europe Ltd.

Cherni Vrah 103

1407 Sofia

Bułgaria

support@shelly.cloud

UPROSZCZONA DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE

Shelly Europe Ltd. niniejszym oświadcza, że typ urządzenia radiowego Żarówka LED SHELLY Duo Bulb Gen3 E27 jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: <https://files.innpro.pl/shelly>

Adres producenta:Cherni Vrah Blvd. 1031407 Sofia Bułgaria

Częstotliwość radiowa:2402MHz-2480MHz

Maksymalna moc częstotliwości radiowej:<20dBm

Ostrzeżenia i informacje dotyczące bezpieczeństwa

Wszelkie informacje dotyczące użytkowania produktu znajdują się w instrukcji obsługi. Zanim zaczniesz z niego korzystać, zapoznaj się z jej treścią i stosuj się do zawartych w niej wskazówek.

Przed użyciem zapoznaj się również z poniższymi informacjami:

Ostrzeżenia dotyczące użytkowania

Ryzyko uszkodzenia urządzenia:

- Nie narażaj urządzenia na skrajne temperatury, upadki, uderzenia, silne wstrząsy oraz inne czynniki mogące przyczynić się do jego uszkodzenia.
- Nie narażaj urządzenia na kontakt z wodą, chyba że producent deklaruje jego wodoodporność.
- Podczas instalacji taśm LED upewnij się, że powierzchnia montażowa jest czysta, sucha i wolna od kurzu, aby uniknąć ich odpadnięcia i uszkodzenia.
- Nie używaj urządzeń z uszkodzonymi elementami, takimi jak pęknięte żarówki, przecięte taśmy LED czy uszkodzone uchwyty mocujące.
- Upewnij się, że urządzenia są odpowiednio zamontowane, aby zapobiec przypadkowemu upadkowi i uszkodzeniu.

Zagrożenie dla dzieci:

- Urządzenie nie służy do zabawy i nie jest przeznaczone dla dzieci.
- Inteligentne lampy, żarówki i inne elementy oświetleniowe mogą zawierać małe części, które stanowią ryzyko zadławienia.
- Przechowuj urządzenia i akcesoria z dala od dzieci, aby zapobiec przypadkowemu połknięciu drobnych elementów lub uszkodzenia produktu na skutek niewłaściwego użytkowania.

Ryzyko porażenia prądem:

- Instalacja urządzeń powinna być przeprowadzana wyłącznie przy odłączonym zasilaniu.
- Używaj wyłącznie oryginalnych kabli zasilających, adapterów i złączy dostarczonych przez producenta lub zalecanych w instrukcji obsługi.
- Nie używaj urządzeń z uszkodzonymi przewodami, wtyczkami lub złączami, aby uniknąć zwarcia lub porażenia prądem.
- Jeśli urządzenie nie jest wodoodporne, unikaj instalacji w miejscach narażonych na wilgoć, takich jak łazienki czy zewnętrzne przestrzenie.
- Nie manipuluj przy złączach lub przewodach mokrymi rękami.

Ryzyko przegrzania i oparzeń:

- Unikaj dotykania lamp i żarówek w trakcie ich pracy lub bezpośrednio po wyłączeniu, ponieważ mogą być bardzo gorące.
- Upewnij się, że lampy i żarówki są zainstalowane w miejscach z odpowiednią wentylacją, aby zapobiec przegrzewaniu.
- Nie zakrywaj lamp ani żarówek materiałami, które mogą ograniczyć przepływ powietrza lub spowodować zapłon.

Łączność bezprzewodowa

Ochrona danych:

- Inteligentne urządzenia oświetleniowe często korzystają z Wi-Fi, Bluetooth lub Zigbee. Jeśli to możliwe, zabezpiecz je silnym hasłem i włącz szyfrowanie połączeń.
- Regularnie aktualizuj oprogramowanie urządzeń i aplikacji sterujących, aby zapewnić bezpieczeństwo danych i ochronę przed nieautoryzowanym dostępem.

Zarządzanie dostępem:

- Ogranicz dostęp do aplikacji sterujących oświetleniem wyłącznie do zaufanych użytkowników.
- Regularnie sprawdzaj listę urządzeń podłączonych do sieci i usuwaj te, które nie są już potrzebne lub mogą stanowić zagrożenie.
- Jeśli to możliwe, korzystaj z funkcji powiadomień o nieautoryzowanych próbach dostępu do urządzeń.

Informacje dotyczące prawidłowego użytkowania

Montaż i konfiguracja:

- Przed montażem upewnij się, że wszystkie elementy są odpowiednio dobrane do wybranego miejsca instalacji.
- Zawsze upewnij się, że urządzenia są stabilnie zamontowane i podłączone zgodnie z instrukcjami producenta.
- W przypadku montażu oświetlenia zewnętrznego upewnij się, że urządzenie ma odpowiednią klasę szczelności IP i jest zabezpieczone przed warunkami atmosferycznymi.

Konserwacja i czyszczenie:

- Regularnie sprawdzaj stan urządzeń oświetleniowych, aby upewnnić się, że działają prawidłowo i nie są uszkodzone.
- Czyść urządzenia miękką, suchą ściereczką. Unikaj używania wody i chemikaliów, które mogą uszkodzić ich powierzchnię.

Bezpieczeństwo użytkowania:

- Nie pozostawiaj włączonego oświetlenia bez nadzoru, szczególnie w przypadku urządzeń, które mogą się nagrzewać.
- Jeśli zauważysz iskrzenie, zapach spalenizny lub inne oznaki nieprawidłowej pracy urządzenia, natychmiast odłącz je od zasilania i skontaktuj się z serwisem.

Dodatkowe środki ostrożności

Serwis i naprawy:

- W razie jakichkolwiek problemów z urządzeniem skontaktuj się z autoryzowanym serwisem.
- Nie próbuj samodzielnie naprawiać urządzeń, aby uniknąć dalszych uszkodzeń lub utraty gwarancji.

Bezpieczna utylizacja:

- Zużyte urządzenia oświetleniowe należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami odpadów elektronicznych.
 - Nie wyrzucaj urządzeń do odpadów komunalnych – oddaj je do lokalnego punktu zbiórki sprzętu elektronicznego.
- Jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji dotyczących produktu, skontaktuj się z działem obsługi klienta (e-mail: hurt@innpro.pl, strona internetowa: <https://innpro.pl/>) lub z innym specjalistą.

Ochrona środowiska



Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został zakupiony. Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej (UE), dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkowania, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określających zagrożenia, które powinny zostać wykryte i wyeliminowane.

Niniejszy dokument jest tłumaczeniem oryginalnej instrukcji obsługi, stworzonej przez producenta.

Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji dystrybutora / producenta dostępne na stronie internetowej <https://servis.innpro.pl/-gwarancja>



<https://shelly.link/multicolor-bulb-e27-gen3>