

Inteligentny bezpiecznik WIFI Avatto WCB16

Instrukcja obsługi

>>>



Główne funkcje



Zdalne sterowanie



Sterowanie głosowe



Tryb harmonogramu



Odliczanie



Temperatura



Ochrona przed nadmiernym prądem



Ochrona przed przepięciem



Ochrona przed zanikiem napięcia

Główne parametry

Protokół: WiFi 2,4 GHz

Zakres napięcia znamionowego: 90–240 V

Zakres prądu: regulowany w zakresie 1–63 A

Pomiar: z funkcją pomiaru

Typ sterowania: zdalne, ręczne

Opis biegunów: 1P+N (przelotowy biegun N)

Wymiary: 18 × 82 × 67,2 mm

Opis statusu diody LED

Wskaźnik LED świeci na niebiesko, co oznacza, że urządzenie jest włączone.

Dioda LED jest wyłączona, co oznacza, że urządzenie jest wyłączone.

Dioda LED miga na niebiesko, co oznacza, że urządzenie jest w trybie parowania.

Podgląd na żywo

Może monitorować prąd, napięcie i moc urządzeń odbiorczych w czasie rzeczywistym, a także rejestrować zużycie energii w ciągu roku, miesiąca, dnia, godziny i różnych okresów czasu, pomagając użytkownikom w dokładniejszym sprawdzaniu zużycia energii przez urządzenia odbiorcze. Ustawianie stanu przełączników urządzeń w różnych scenariuszach i zdalne monitorowanie stanu urządzeń elektrycznych odbiorczych w czasie rzeczywistym.



całkowite zużycie
energii elektrycznej

5.00kWh

Month

Day

Year

5.00kWh

całkowite zużycie energii
elektrycznej

12:00-13:00
5.00 kWh

1:00

13:00

24:00



03/19



Monitorowanie zużycia energii elektrycznej w czasie rzeczywistym.

Kroki konfiguracji

Pierwszy krok:

Aby podłączyć przewody z górnej części przełącznika Wi-Fi na szynę DIN, podłącz przewód fazowy do bieguna L, a przewód neutralny do bieguna N. Upewnij się, że okablowanie jest prawidłowe, a sygnał Wi-Fi jest silny.




Krok drugi:

Włącz Bluetooth i WiFi w telefonie komórkowym, otwórz aplikację, a następnie naciśnij i przytrzymaj przycisk „zasilania” przez około 5 sekund, aż dioda LED zacznie migać na niebiesko.

Krok trzeci:

Przejdź do strony bramki Zigbee.
Kliknij przycisk „Dodaj urządzenie”, aby
począć na wykrycie urządzenia.



Krok czwarty:



Gdy urządzenie pojawi się w interfejsie
wyszukiwania, kliknij go, aby dodać.



Krok piąty:
Urządzenie jest podłączone do sieci.



Krok szósty:
Po pomyślnym
nawiązaniu połączenia
dioda LED przestanie
migać na niebiesko.



Pobranie aplikacji



Wyszukaj „Smart Life” i „Tuya Smart” w sklepie App Store lub zeskanuj kod QR w instrukcji obsługi, aby pobrać i zainstalować aplikację.

Naciśnij przycisk „Zarejestruj się”, aby zarejestrować konto, jeśli korzystasz z aplikacji po raz pierwszy. Jeśli masz już konto, naciśnij przycisk „Zaloguj się”.

UPROSZCZONA DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE

Woan Technology (Shenzhen) Co., Ltd. niniejszym oświadcza, że typ urządzenia radiowego Inteligentny bezpiecznik z WIFI Avatto WCB16 jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym:<https://files.innpro.pl/avatto>

Adres producenta:Haicheng Road Qiancheng Commercial
518100 Shenzhen Chiny

Częstotliwość radiowa:2412MHz-2484 MHz

Maksymalna moc częstotliwości radiowej:<20dBm

Producent:Woan Technology (Shenzhen) Co., Ltd.

Haicheng Road Qiancheng Commercial 518100 Shenzhen Chiny
support@switch-bot.com

Podmiot odpowiedzialny

XDH Tech2

Rue Coysevox Bureau 369001 Lyon Francja

xdh.tech@outlook.com

Ochrona środowiska



Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został zakupiony.



Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej (UE), dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkowania, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określających zagrożenia, które powinny zostać wykryte i wyeliminowane.

Niniejszy dokument jest tłumaczeniem oryginalnej instrukcji obsługi, stworzonej przez producenta.

Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji dystrybutora / producenta dostępne na stronie internetowej <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>

Produkt należy regularnie konserwować (czyszczyć) we własnym zakresie lub przez wyspecjalizowane punkty serwisowe na koszt i w zakresie użytkownika. W przypadku braku informacji o koniecznych akcjach konserwacyjnych cyklicznych lub serwisowych w instrukcji obsługi, należy regularnie, minimum raz na tydzień oceniać odmienności stanu fizycznego produktu od fizycznie nowego produktu. W przypadku wykrycia lub stwierdzenia jakiegokolwiek odmienności należy pilnie podjąć kroki konserwacyjne (czyszczenie) lub serwisowe. Brak poprawnej konserwacji (czyszczenia) i reakcji w chwili wykrycia stanu odmienności może doprowadzić do trwałego uszkodzenia produktu. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikające z zaniedbania.

Importer: **INNPRO**

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.

ul. Rudzka 65c

44-200 Rybnik, Polska

tel. +48 533 234 303

hurt@innpro.pl

www.innpro.pl

Ostrzeżenia i informacje dotyczące bezpieczeństwa

Wszelkie informacje dotyczące użytkowania produktu znajdują się w instrukcji obsługi. Zanim zaczniesz z niego korzystać, zapoznaj się z jej treścią i stosuj się do zawartych w niej wskazówek.

Przed użyciem zapoznaj się również z poniższymi informacjami:

Ostrzeżenia dotyczące użytkowania

Zagrożenie dla dzieci:

- Produkt nie jest przeznaczony dla dzieci i nie służy do zabawy.
- Urządzenia sterujące mogą zawierać małe elementy, które stanowią ryzyko zadławienia.
- Przechowuj urządzenie w miejscu niedostępnym dla dzieci i upewnij się, że nie mają one dostępu do żadnych drobnych elementów.

Ryzyko porażenia prądem:

- Urządzenia sterujące podłączone do zasilania powinny być instalowane przez wykwalifikowanego specjalistę zgodnie z instrukcją obsługi.
- Przed przystąpieniem do instalacji lub konserwacji upewnij się, że urządzenie jest odłączone od źródła zasilania.
- Używaj wyłącznie oryginalnych lub zalecanych przez producenta zasilaczy, kabli i innych komponentów.
- Nie manipuluj przy urządzeniach mokrymi rękami, aby uniknąć porażenia prądem.

Ryzyko uszkodzenia urządzenia:

- Unikaj instalacji urządzeń sterujących w miejscach narażonych na wilgoć, skrajne temperatury lub bezpośrednie działanie promieni słonecznych, chyba że są przystosowane do takich warunków.
- Nie próbuj otwierać ani modyfikować urządzeń sterujących samodzielnie, aby uniknąć uszkodzenia komponentów elektronicznych i utraty gwarancji.
- Nie narażaj urządzeń na uderzenia, upadki, silne wstrząsy i inne czynniki, które mogą doprowadzić do ich uszkodzenia.

Ryzyko niewłaściwego użytkowania:

- Upewnij się, że urządzenia sterujące są używane zgodnie z ich przeznaczeniem i zaleceniami producenta.
- Jeśli urządzenia są zintegrowane z systemem smart home, upewnij się, że są poprawnie skonfigurowane w aplikacji sterującej, aby uniknąć błędów w działaniu.
- W przypadku urządzeń z wbudowanymi przyciskami unikaj nadmiernej siły nacisku, która mogłaby uszkodzić mechanizmy wewnętrzne.

Łączność bezprzewodowa

Ochrona danych:

- Urządzenia sterujące często korzystają z Wi-Fi, Zigbee, Bluetooth lub innych technologii komunikacyjnych. Zabezpiecz je hasłem, a jeśli to możliwe, włącz szyfrowanie połączeń, aby zapobiec nieautoryzowanemu dostępowi.
- Regularnie aktualizuj oprogramowanie urządzeń oraz powiązanych z nimi aplikacji sterujących, aby chronić dane przed nieautoryzowanym dostępem.
- Unikaj korzystania z publicznych sieci Wi-Fi do zarządzania urządzeniami sterującymi, aby zwiększyć bezpieczeństwo danych.

Zarządzanie dostępem:

- Ogranicz dostęp do aplikacji i urządzeń sterujących wyłącznie do zaufanych użytkowników.
- Regularnie przeglądaj listę urządzeń podłączonych do systemu i usuwaj te, które nie są już używane lub mogą stanowić potencjalne zagrożenie.
- W przypadku urządzeń z funkcją zdalnego sterowania korzystaj z funkcji powiadomień o nieautoryzowanych próbach dostępu, jeśli to możliwe.

Informacje dotyczące prawidłowego użytkowania

Montaż i konfiguracja:

- Przed instalacją upewnij się, że urządzenie sterujące jest kompatybilne z systemem, w którym ma działać, oraz z innymi urządzeniami w sieci smart home.
- Jeśli urządzenie wymaga instalacji w ścianie, upewnij się, że miejsce montażu jest suche, bezpieczne i zgodne z instrukcją obsługi.
- Sprawdź, czy urządzenia są zamontowane w miejscu zapewniającym stabilne połączenie z siecią.

Konserwacja i czyszczenie:

- Regularnie sprawdzaj urządzenia sterujące pod kątem widocznych uszkodzeń, takich jak pęknięcia obudowy, uszkodzone przewody czy zabrudzone styki.
- Czyść urządzenia miękką, suchą ściereczką. Nie używaj wody ani środków chemicznych, które mogą uszkodzić ich elektronikę.
- W przypadku urządzeń zasilanych bateryjnie regularnie sprawdzaj stan baterii i wymieniaj je zgodnie z zaleceniami producenta.
- W przypadku urządzeń zasilanych akumulatorowo regularnie sprawdzaj poziom naładowania i ładuj je zgodnie z zaleceniami producenta.

Bezpieczeństwo użytkowania:

- Jeśli urządzenie działa niestabilnie (np. migające wskaźniki, brak reakcji na polecenia), natychmiast odłącz je od zasilania i skontaktuj się z producentem lub serwisem.

Dodatkowe środki ostrożności**Serwis i naprawy:**

- W przypadku jakichkolwiek problemów z urządzeniem skontaktuj się z autoryzowanym serwisem.
- Nie próbuj samodzielnie naprawiać urządzeń sterujących, aby uniknąć dalszych uszkodzeń lub utraty gwarancji.

Bezpieczna utylizacja:

- Zużyte urządzenia należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów elektronicznych.
- Nie wyrzucaj urządzenia do odpadów komunalnych – oddaj je do punktu zbiórki sprzętu elektronicznego.

Jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji dotyczących produktu, skontaktuj się z działem obsługi klienta (e-mail: hurt@innpro.pl, strona internetowa: <https://innpro.pl/>) lub z innym specjalistą.