




Anker Innovations Limited. Wszelkie prawa zastrzeżone. **eufy Security** i **eufy Security** Logo są znakami towarowymi firmy Anker Innovations Limited, zarejestrowanymi w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. Wszystkie inne znaki towarowe są własnością odpowiednich właścicieli.



INSTRUKCJA OBSŁUGI

Kamera eufy Indoor Cam 2K Pan & Tilt



Spis treści

Zawartość zestawu	01
Przegląd produktu	02
Konfiguracja systemu	03
Montaż kamery	05
Włączanie kamery	10
Uwagi	11
Obsługa klienta	16

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

Kamera eufy Indoor Cam 2K Pan & Tilt × 1

Model: T8410

Płytki montażowa × 1

Kabel USB × 1


Adapter USB × 1

Zestaw śrub montażowych × 1

Instrukcja obsługi × 1

PRZEGLĄD PRODUKTU

Kamera eufy Indoor Cam 2K Pan & Tilt



1 Obiektyw

2 Mikrofon

3 Gniazdo kart SD

4 Dioda LED stanu

5 Głośnik

6 Wejście zasilania

7 Przycisk SYNC

KONFIGURACJA SYSTEMU

1. Pobierz aplikację eufy Security ze sklepu App Store (urządzenia z systemem iOS) lub Google Play (urządzenia z systemem Android).



2. Załóż konto eufy Security. Przejdź do strony głównej aplikacji, dotknij **Dodaj urządzenie** i dodaj kamerę IndoorCam Pan 2K do swojego systemu.
3. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zakończyć konfigurację.



Status LED

Status LED	Opis
Miganie na niebiesko	Gotowy do konfiguracji
Jednolity niebieski	Włączony i działający prawidłowo
Miga na czerwono	Odłączony od internetu
Miga raz na czerwono	Wykryty ruch lub dźwięk
Kolor czerwony	Prawidłowa praca z osobą oglądającą transmisję na żywo lub nagrywającą wydarzenie
Stały niebiesko-fioletowy	System jest w trakcie inicjalizacji
Miga na przemian na niebiesko i czerwono	Aktualizacja oprogramowania sprzętowego w toku


MONTAŻ KAMERY

Wybór miejsca montażu

Kamerę można umieścić na stole, półce lub zamontować na ścianie lub suficie. Wybierz lokalizację i wysokość, na której możesz uzyskać pożądaną widok i łatwo dotrzeć do gniazdka elektrycznego.




- Przed montażem należy odłączyć kamerę Indoor Cam od gniazda zasilania.
- Kamerę eufy Indoor Cam należy trzymać w odległości co najmniej 20 cm od ścian lub innych elementów, które mogą zasłaniać widok. Należy to zrobić, aby uniknąć odbicia podczerwieni, które może mieć negatywny wpływ na działanie noktowizora.




Montaż kamery

Aby zamontować kamerę eufy Indoor Cam na suficie, wykonaj poniższe czynności:



1. Umieść kartę pozycjonującą przy suficie, a następnie zaznacz punkty, w których wymagane będzie wiercenie.




2. Wywiercić otwory wiertłem 5/16" (8 mm).




3. Wyrównaj otwory na płycie montażowej z otworami w suficie. Włóż kotwy w otwory; kotwy są niezbędne w przypadku ścian wykonanych z twardych materiałów, takich jak beton, cegła lub stiuk. Wkręć śruby za pomocą śrubokręta krzyżakowego, aby przymocować płytę montażową do sufitu.



4. Wyrównaj rowki z płytą montażową i obróć krzywkę eufy Indoor Cam zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aż zatrzaśnie się na swoim miejscu.



Aby zamontować kamerę eufy Indoor Cam na ścianie, zalecamy użycie wspornika montażowego (brak w zestawie), jak pokazano na poniższej ilustracji.



WŁĄCZANIE KAMERY

Podłącz kamerę eufy Indoor Cam do gniazda zasilania za pomocą dostarczonego kabla USB i adaptera USB. Po włączeniu zasilania kamera eufy Indoor Cam zostanie podłączona do systemu. Po pomyślnym podłączeniu dioda LED stanu zaświeci się na niebiesko.

Obróć kamerę eufy Indoor Cam, aby dostosować widok i sprawdzić go za pomocą transmisji na żywo, do której można uzyskać dostęp w aplikacji eufy Security. Teraz możesz już korzystać z kamery eufy Indoor Cam.

Wskazówka:

Aby rozwiązać problemy, sprawdź Pomoc w aplikacji eufy Security. Stan wskaźników LED można znaleźć na stronie aplikacji.

UWAGA

Oświadczenie FCC

To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów FCC. Jego działanie podlega następującym dwóm warunkom: (1) urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń oraz (2) urządzenie musi akceptować wszelkie odbierane zakłócenia, w tym zakłócenia, które mogą powodować niepożądane działanie.

Ostrzeżenie: Zmiany lub modyfikacje, które nie zostały wyraźnie zatwierdzone przez stronę odpowiedzialną za zgodność, mogą unieważnić prawo użytkownika do korzystania z urządzenia.

Uwaga: To urządzenie zostało przetestowane i uznane za zgodne z ograniczeniami dla urządzeń cyfrowych klasy B, zgodnie z częścią 15 przepisów FCC. Ograniczenia te mają na celu zapewnienie rozsądnego poziomu bezpieczeństwa. ochrona przed szkodliwymi zakłóceniami w instalacjach domowych.

To urządzenie generuje i może emitować energię o częstotliwości radiowej, a jeśli nie zostanie zainstalowane i nie będzie używane zgodnie z poniższymi zasadami instrukcji, może powodować szkodliwe zakłócenia w komunikacji radiowej. Nie ma jednak gwarancji, że zakłócenia nie wystąpią w konkretnej instalacji. Jeśli to urządzenie powoduje szkodliwe zakłócenia w odbiorze radiowym lub telewizyjnym, co

można stwierdzić poprzez wyłączenie i włączenie urządzenia, zachęca się użytkownika do podjęcia próby usunięcia zakłóceń za pomocą jednego lub kilku z poniższych środków: (1) Zmiana orientacji lub lokalizacji odbiornika.

antena. (2) Zwiększenie odległości między urządzeniem a odbiornikiem. (3) Podłączenie urządzenia do gniazdka w innym obwodzie niż ten, do którego podłączony jest odbiornik. (4) Skonsultować się ze sprzedawcą lub doświadczonym technikiem radiowo-telewizyjnym w celu uzyskania pomocy.

Oświadczenie o narażeniu na działanie fal radiowych FCC

Urządzenie zostało ocenione pod kątem spełnienia ogólnych wymagań dotyczących ekspozycji na fale radiowe. Urządzenie może być używane w warunkach ekspozycji stacjonarnej / mobilnej. Minimalna odległość separacji wynosi 20 cm.

Uwaga: Kable ekranowane

Wszystkie połączenia z innymi urządzeniami komputerowymi muszą być wykonane przy użyciu ekranowanych kabli, aby zachować zgodność z przepisami FCC.

Podmiotem odpowiedzialnym jest następujący

importer Nazwa firmy: POWER MOBILE LIFE, LLC

Adres: 400 108th Ave NE Ste 400, Bellevue, WA 98004-5541

Telefon: 1-800-988-7973

Ten produkt spełnia wymagania Wspólnoty Europejskiej dotyczące zakłóceń radiowych.

Deklaracja zgodności

Niniejszym firma Anker Innovations Limited oświadcza, że niniejsze urządzenie jest z g o d n e z zasadniczymi wymaganiami i innymi stosownymi postanowieniami dyrektywy 2014/53/UE. Deklarację z g o d n o ś c i m o ż n a znaleźć na stronie internetowej: <https://www.eufylife.com/>.



Ten produkt może być używany we wszystkich państwach członkowskich UE.

Ze względu na zastosowany materiał obudowy, produkt może być podłączany wyłącznie do interfejsu USB w wersji 2.0 lub wyższej.

Adapter powinien być zainstalowany w pobliżu urządzenia i powinien być łatwo dostępny.

Nie używaj urządzenia w środowisku o zbyt wysokiej lub zbyt niskiej temperaturze, nigdy nie wystawiaj urządzenia na działanie silnego słońca lub zbyt wilgotnego środowiska.

Odpowiednia temperatura dla T8410 i akcesoriów wynosi 0°C-40°C. Podczas ładowania należy umieścić urządzenie w środowisku o normalnej temperaturze pokojowej i dobrej wentylacji.

Zaleca się ładowanie urządzenia w środowisku o temperaturze w zakresie 5°C~25°C

Należy używać wyłącznie ładowarki oferowanej przez producenta.

Używanie nieautoryzowanej ładowarki może spowodować niebezpieczeństwo i naruszyć autoryzację urządzenia oraz artykuł gwarancyjny.

Ta ładowarka jest przeznaczona wyłącznie do użytku w pomieszczeniach.

Typ ładowarki to TEKA012-0502000EU, napięcie/prąd wyjściowy to 5Vdc/2A. Wtyczka jest traktowana jako urządzenie odłączające adapter. Informacje o ekspozycji RF: Maksymalna

dopuszczalna ekspozycja

(MPE) został obliczony na podstawie odległości $d=20$ cm między urządzeniem a ludzkim ciałem. Aby zachować zgodność z wymogami dotyczącymi ekspozycji na fale radiowe, należy używać produktu, który utrzymuje odległość 20 cm między urządzeniem a ludzkim ciałem.

UWAGA RYZYKO WYBUCHU W PRZYPADKU WYMIANY
BATERII NA BATERIĘ NIEWŁAŚCIWEGO TYPU. ZUŻYTE
BATERIE NALEŻY UTYLIZOWAĆ ZGODNIE Z
INSTRUKCJAMI

Zakres częstotliwości pracy Wi-Fi: 2412~2472MHz;

Maksymalna moc wyjściowa Wi-Fi: 19dBm

Zakres częstotliwości pracy Bluetooth: 2402~2480MHz;

Maksymalna moc wyjściowa Bluetooth: 8dBm (EIRP)

Podmiotem odpowiedzialnym jest następujący importer (kontakt
wyłącznie w sprawach dotyczących UE)

Importer: Anker Technology (UK) Ltd

Adres importera: Suite B, Fairgate House, 205 Kings Road, Tyseley,
Birmingham, B11 2AA, Wielka Brytania

Ten produkt został zaprojektowany i wyprodukowany z
wysokiej jakości materiałów i komponentów, które można
podać recyklingowi i ponownie wykorzystać.

Symbol ten oznacza, że produkt nie może być
wyrzucany jako odpad domowy i powinien zostać
dostarczony do odpowiedniego punktu zbiórki w
celu recyklingu. Właściwe

■ utylizacja i recykling pomagają chronić zasoby
naturalne, zdrowie ludzi i środowisko. Aby uzyskać
więcej informacji na temat utylizacji i recyklingu tego

produktu, należy skontaktować się z lokalną gminą, firmą
zajmującą się utylizacją lub sklepem, w którym produkt
został zakupiony.



Oświadczenie IC

To urządzenie jest zgodne z normami RSS zwolnionymi z licencji Industry Canada. Działanie podlega następującym dwóm warunkom:

- (1) to urządzenie nie może powodować zakłóceń, oraz
- (2) to urządzenie musi akceptować wszelkie zakłócenia, w tym zakłócenia, które mogą powodować niepożądane działanie urządzenia".

Niniejsze urządzenie jest zgodne z kanadyjskimi przepisami CNR dotyczącymi urządzeń radiowych zwolnionych z licencji. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:

- (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et
- (2) utilisateur de l'appareil doit accepter toutes les interférences radioélectriques, même si elles nuisent à son fonctionnement".

To urządzenie cyfrowe klasy B jest zgodne z kanadyjską normą ICES-003. To urządzenie cyfrowe klasy B jest zgodne z kanadyjską normą NMB-003.

Oświadczenie IC RF:

Podczas korzystania z produktu należy zachować odległość 20 cm od ciała, aby zapewnić zgodność z wymogami dotyczącymi ekspozycji na fale radiowe. Podczas

korzystania z produktu należy zachować odległość 20 cm od ciała, aby zachować zgodność z wymogami dotyczącymi ekspozycji na fale radiowe.

OBSŁUGA KLIENTA

- **Gwarancja**

12-miesięczna ograniczona gwarancja

- **Zadzwoń do nas**

Stany Zjednoczone +1 (800) 988 7973 od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-17:00 (PT)

Wielka Brytania +44 (0) 1604 936 200 od poniedziałku do piątku w godzinach 6:00-11:00 (GMT)

Niemcy +49 (0) 69 9579 7960 pon-pt 6:00-11:00

- **Napisz do nas**

Obsługa klienta: support@eufylife.com

Anker Innovations Limited

Pokój 1318-19, Hollywood Plaza, 610 Nathan Road,
Mongkok, Kowloon, Hongkong



@EufyOfficial



@EufyOfficial



eufyofficial