


gosund




Instrukcja Obsługi - Inteligentne Gniazdko
WiFi Xiaomi Home Gosund SP112-M

Zawartość opakowania

1. Inteligentne gniazdko
2. Instrukcja obsługi

W skrócie



Specyfikacja

Model: SP112-M

Materiał: PC (ognioodporny V0, odporny na promieniowanie UV)

Wejście: 230V~, 50/60Hz

Wyjście: 16A MAX, 3680W MAX

Pojedynczy port: 2.1A MAX

Temperatura pracy: -20 °C ~ 40 °C

Częstotliwość radiowa: 2400 MHz-2483,5 MHz

Max. Moc częstotliwości radiowej Wi-Fi: 20 dBm

Łączność bezprzewodowa: Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2,4 GHz

Kompatybilny z: Android 6.0 i iOS 11.0 lub nowsze

Główne cechy



Sterowanie
głosowe



Zdalne sterowanie
aplikacją



Harmonogram i
wyłącznik czasowy



Udostępnianie
rodzinne



Nie jest wymagany
koncentrator



Monitorowanie
energii



Dostosowywanie
grup i scen



Materiały
naprawcze V0

Jak używać

Podczas pierwszego użycia podłącz inteligentną wtyczkę do gniazda zasilania. Inteligentna wtyczka włączy się pomyślnie, gdy zaświeci się czerwony wskaźnik. Krótco naciśnij (krócej niż 1 sekundę) przycisk włączania/wyłączania, aby włączyć/wyłączyć inteligentną wtyczkę.

Reset

Naciśnij długo (5 sekund) przycisk włączania/wyłączania, aż czerwony wskaźnik zgaśnie.

Spowoduje to zresetowanie inteligentnej wtyczki do ustawień fabrycznych. Gdy inteligentna wtyczka znajdzie się w nowym środowisku sieciowym, należy przywrócić ustawienia fabryczne, a następnie ponownie połączyć się z siecią.

Opisy stanu wskaźników

Miga na czerwono: Oczekiwanie na połączenie sieciowe/Resetowanie

Świeci na niebiesko: Połączenie powiodło się/Zasilanie włączone

Uwaga: Ilustracje produktu, akcesoriów i interfejsu użytkownika w instrukcji obsługi służą wyłącznie do celów informacyjnych. Rzeczywisty produkt i funkcje mogą się różnić ze względu na ulepszenia produktu.

Jak pobrać aplikację?

Ten produkt współpracuje z aplikacją Xiaomi Home. Aplikacja Xiaomi Home służy do sterowania urządzeniem i interakcji z innymi inteligentnymi urządzeniami domowymi.



B2498F19

Zeskanuj kod QR, aby pobrać i zainstalować aplikację. Jeśli aplikacja jest już zainstalowana, nastąpi przekierowanie do strony konfiguracji połączenia. Lub wyszukaj „Xiaomi Home” w sklepie z aplikacjami, aby ją pobrać i zainstalować.

Jak sparować z aplikacją?

Otwórz aplikację Xiaomi Home, dotknij „+” w prawym górnym rogu, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami, aby dodać swoje urządzenie.

Podczas oczekiwania na połączenie wskaźnik będzie migał na czerwono. Po pomyślnym nawiązaniu połączenia pozostanie niebieski.

Możesz włączyć/wyłączyć inteligentną wtyczkę lub ustawić czas włączenia/wyłączenia za pomocą aplikacji.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

1. Nie używaj inteligentnej wtyczki w wilgotnym otoczeniu lub na zewnątrz. Inteligentna wtyczka jest przeznaczona wyłącznie do użytku w pomieszczeniach.
2. Należy unikać wystawiania inteligentnej wtyczki na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, silnych uderzeń, wysokiej wilgotności, wilgoci, łatwopalnych gazów, oparów lub rozpuszczalników.
3. Inteligentną wtyczkę należy przechowywać poza zasięgiem dzieci i zwierząt domowych.
4. Upewnij się, że inteligentna wtyczka jest używana w obszarze o silnym sygnale Wi-Fi. Nie należy umieszczać jej w pobliżu metalowych przedmiotów i kuchenek mikrofalowych, które mogą wpływać na sygnał Wi-Fi.
5. Maksymalna moc wyjściowa inteligentnej wtyczki wynosi 3680 W. Należy upewnić się, że łączna moc urządzeń elektrycznych podłączonych do inteligentnej wtyczki nie przekracza mocy maksymalnej.
6. Inteligentna wtyczka nie powinna być zakryta podczas użytkowania.
7. Inteligentna wtyczka jest odłączana od zasilania tylko wtedy, gdy jest odłączona.
8. W normalnych warunkach użytkowania urządzenie powinno znajdować się w odległości co najmniej 20 cm między anteną a ciałem użytkownika.

9. Nie używaj alkoholu ani innych agresywnych środków chemicznych do czyszczenia inteligentnej wtyczki, ponieważ może to uszkodzić obudowę lub pogorszyć jej funkcjonalność.

10. Nie należy samodzielnie demontować, modyfikować ani naprawiać urządzenia. W przypadku awarii należy skontaktować się z autoryzowanymi specjalistami w celu uzyskania pomocy.

11. Nie można łączyć ze sobą wielu inteligentnych wtyczek.

12. Nie używaj inteligentnej wtyczki, jeśli jest uszkodzona, działa nieprawidłowo lub w środowisku o nadmiernej wilgotności.

13. Inteligentną wtyczkę należy przechowywać i używać z dala od źródeł ciepła, iskier, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu.

Ścisłe przestrzeganie powyższych ostrzeżeń i środków ostrożności zapewni bezpieczne i stabilne działanie inteligentnej wtyczki oraz wydłuży jej żywotność. Wszelkie problemy związane z bezpieczeństwem lub użytkowaniem wynikające z nieprzestrzegania powyższych zaleceń powinny być ponoszone przez użytkownika.

UPROSZCZONA DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE

Shaoyang Cuco Smart Technology Co., Ltd niniejszym oświadcza, że typ urządzenia radiowego Inteligentne Gniazdko WiFi Xiaomi Home Gosund SP112-M jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: <https://files.innpro.pl/gosund>

Adres producenta: Office 203, 2nd Floor, Building 6, Hongshi Ecological Technology Park, High-tech Industry Development Zone, Tangdukou Town, Shaoyang County, Shaoyang City, Hunan Province, Chiny

Częstotliwość radiowa: 2400 MHz-2483,5 MHz

Maksymalna moc częstotliwości radiowej: 20 dBm

Ochrona środowiska



Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został zakupiony.



Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej (UE), dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkowania, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określających zagrożenia, które powinny zostać wykryte i wyeliminowane.

Niniejszy dokument jest tłumaczeniem oryginalnej instrukcji obsługi, stworzonej przez producenta.

Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji dystrybutora / producenta dostępne na stronie internetowej <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>

Produkt należy regularnie konserwować (czyścić) we własnym zakresie lub przez wyspecjalizowane punkty serwisowe na koszt i w zakresie użytkownika. W przypadku braku informacji o koniecznych akcjach konserwacyjnych cyklicznych lub serwisowych w instrukcji obsługi, należy regularnie, minimum raz na tydzień oceniać odmiennność stanu fizycznego produktu od fizycznie nowego produktu. W przypadku wykrycia lub stwierdzenia jakiegokolwiek odmienności należy pilnie podjąć kroki konserwacyjne (czyszczenie) lub serwisowe. Brak poprawnej konserwacji (czyszczenia) i reakcji w chwili wykrycia stanu odmienności może doprowadzić do trwałego uszkodzenia produktu. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikające z zaniedbania.

Importer: **INNPRO**

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.

ul. Rudzka 65c

44-200 Rybnik, Polska

tel. +48 533 234 303

hurt@innpro.pl

www.innpro.pl

Przedstawiciel UE:

SUCCESS COURIER SL

CALLE RIO TORMES NUM. 1, PLANTA 1, DERECHA,

OFICINA 3, Fuenlabrada, Madrid, 28947 Spain

Successservice2@hotmail.com

Ostrzeżenia i informacje dotyczące bezpieczeństwa

Wszelkie informacje dotyczące użytkowania produktu znajdują się w instrukcji obsługi. Zanim zaczniesz z niego korzystać, zapoznaj się z jej treścią i stosuj się do zawartych w niej wskazówek.

Przed użyciem zapoznaj się również z poniższymi informacjami:

Ostrzeżenia dotyczące użytkowania

Zagrożenie dla dzieci:

- Produkt nie służy do zabawy i nie jest odpowiedni dla dzieci.
- Elementy wykonawcze smart home zawierają małe elementy i części elektroniczne, które mogą stanowić ryzyko zadławienia.
- Przechowuj urządzenia z dala od dzieci, aby uniknąć przypadkowego połknięcia małych elementów lub uszkodzenia produktu na skutek niewłaściwego użytkowania.
- Instalacja oraz konfiguracja produktu powinny być przeprowadzane przez osobę dorosłą.

Ryzyko porażenia prądem:

- Wszystkie urządzenia elektryczne muszą być instalowane zgodnie z instrukcją obsługi i w bezpieczny sposób, najlepiej przez wykwalifikowanego specjalistę.
- Upewnij się, że urządzenie jest odłączone od źródła zasilania przed przystąpieniem do instalacji lub konserwacji.
- Nigdy nie używaj uszkodzonych kabli, wtyczek ani gniazdek, aby zapobiec ryzyku zwarcia lub porażenia prądem.

Ryzyko uszkodzenia urządzenia:

- Nie narażaj urządzeń na skrajne temperatury, wilgoć ani kontakt z wodą, chyba że producent określił urządzenie jako wodoodporne.
- Unikaj stosowania urządzeń w środowiskach, które mogą powodować ich przeciążenie.
- Nie manipuluj urządzeniami, które są podłączone do prądu, ani nie próbuj ich otwierać, aby uniknąć trwałego uszkodzenia lub utraty gwarancji.
- Nie narażaj produktu na uderzenia, upadki, silne wstrząsy i inne czynniki, które mogłyby spowodować jego uszkodzenie.

Bezpieczeństwo fizyczne:

- W przypadku zamków cyfrowych i wideodomofonów

upewnij się, że są one zamontowane solidnie i w miejscu zgodnym z zaleceniami producenta. Niewłaściwy montaż może wpłynąć na ich skuteczność oraz bezpieczeństwo.

- W przypadku sterowników i termostatów upewnij się, że montaż nie powoduje przeszkód w dostępie do ważnych systemów, np. grzewczych lub elektrycznych.

Ryzyko niewłaściwego użytkowania:

- Upewnij się, że użytkownicy są świadomi prawidłowego sposobu korzystania z urządzeń, np. odpowiedniego wprowadzania kodów do zamków cyfrowych czy korzystania z aplikacji mobilnej do sterowania urządzeniami.

- W przypadku smart gniazdek i mierników zużycia energii upewnij się, że podłączone urządzenia są zgodne z maksymalnymi parametrami obciążenia określonymi przez producenta.

Łączność bezprzewodowa

Ochrona danych:

- Większość elementów wykonawczych smart home korzysta z łączności Wi-Fi, Bluetooth lub Zigbee. Zabezpiecz swoje urządzenia silnym hasłem i włącz uwierzytelnianie dwuskładnikowe, jeśli jest dostępne.

- Regularnie aktualizuj oprogramowanie urządzeń oraz

aplikacji mobilnych, aby zapewnić bezpieczeństwo danych i ochronę przed nieautoryzowanym dostępem.

- Jeśli to możliwe, upewnij się, że wszystkie dane przesyłane między urządzeniami są szyfrowane, aby zapobiec ich przechwyceniu przez osoby trzecie.

Zarządzanie dostępem:

- Ogranicz dostęp do aplikacji mobilnych i urządzeń smart home wyłącznie do zaufanych użytkowników.

- Regularnie przeglądaj listę urządzeń połączonych z systemem i usuwaj te, które nie są już potrzebne lub mogą stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa.

- W przypadku zamków cyfrowych zmieniaj kody dostępu regularnie i usuwaj kody użytkowników, którzy nie powinni już mieć dostępu do obiektu.

Informacje dotyczące prawidłowego użytkowania

Montaż i konfiguracja:

- Upewnij się, że urządzenia są zamontowane i skonfigurowane zgodnie z instrukcjami producenta. W przypadku bardziej zaawansowanych instalacji zaleca się skorzystanie z pomocy wykwalifikowanego fachowca.

- Sprawdź, czy wszystkie elementy są odpowiednio zamontowane, aby uniknąć ich poluzowania lub uszkodzenia podczas użytkowania.

- Przy montażu czujników upewnij się, że są one umieszczone w miejscach, które zapewnią ich optymalną skuteczność.

Konserwacja i pielęgnacja:

- Regularnie sprawdzaj stan urządzeń, aby upewnić się, że mechanizmy działają prawidłowo i nie wymagają konserwacji.
- Upewnij się, że porty zasilania urządzeń są wolne od zabrudzeń i nie noszą oznak zużycia ani uszkodzenia.
- Wideodomofony i mierniki zużycia energii powinny być regularnie czyszczone przy użyciu miękkiej ściereczki.
- Nie należy czyścić urządzeń za pomocą silnych detergentów, które mogłyby spowodować ich uszkodzenie.

Bezpieczeństwo użytkowania:

- W przypadku zamków cyfrowych nigdy nie udostępniaj kodów dostępu osobom nieuprawnionym.
- Jeśli urządzenia oferują funkcję zdalnego sterowania, upewnij się, że dostęp do aplikacji mają tylko autoryzowani użytkownicy.

Przechowywanie:

- Przechowuj produkt w suchym miejscu, z dala od źródeł ciepła, skrajnych temperatur i wilgoci.
- Dodatkowe środki ostrożności

Serwis i konserwacja:

- W razie jakichkolwiek problemów z urządzeniami skontaktuj się z autoryzowanym serwisem.
- Nie próbuj samodzielnie otwierać ani naprawiać urządzeń, aby uniknąć dalszych uszkodzeń lub utraty gwarancji.

Bezpieczna utylizacja:

- Zużyte urządzenia oraz ich komponenty, takie jak na przykład akumulatory, należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów elektronicznych.
- Nie wyrzucaj urządzeń do odpadów komunalnych – skontaktuj się z lokalnym punktem zbiórki sprzętu elektrycznego.

Jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji dotyczących produktu, skontaktuj się z działem obsługi klienta (e-mail: hurt@innpro.pl, strona internetowa: <https://innpro.pl/>) lub z innym specjalistą.

