Intelig _____ Przewodnil **@** 2. Ponieważ urządzen należy upewnić sie jednocześni



	•				
Bosuno Contractioner Contractioner Bigentne gniazdko SP6 Instrukcja obsługi	<section-header><section-header><section-header><list-item><list-item><list-item><list-item><list-item><list-item><list-item><list-item><list-item></list-item></list-item></list-item></list-item></list-item></list-item></list-item></list-item></list-item></section-header></section-header></section-header>	Specyfikacja Model: SP6 Wejście: 230V, 50/60Hz Wyjście: 16A Max. Porty USB: 20W Max TP C: 5V = 3A; 9V = 2.22A; 12V = 1.67A; 20W Max USB A: 5V = 3A; 9V = 2.22A; 12V = 1.67A; 20W Max USB A: 5V = 3A; 9V = 2.21A; 10V = 2A; 12V = 1.5A; 20W Max TY C: USB A: 5V = 4A; 20W maks. Obsługa protokołów: QC3.0/2.0,BC1.2,FCP,SCP,AFC,PE1.1+ Materiat: PC (ognioodporny V0, odporny na promieniowanie UV) Sieć Wi-Fi: 802.11 b/g/n, 2,4 GHz (tylko) Rozmiar produktu: 6.7x8.0x7.3 cm Zeştotliwość radiowa: 2400-2483,5 MHz Maksymalna moc częstotliwości radiowej:20dBm Débinic Sterowanie Sterowanie Sterowanie Sterowanie Jointoring Udostępnianie Monitoring 2 USB	<section-header><section-header><list-item><list-item><list-item><text><text><text><text></text></text></text></text></list-item></list-item></list-item></section-header></section-header>	<section-header><section-header><text><text><section-header><text><list-item><list-item><list-item><list-item></list-item></list-item></list-item></list-item></text></section-header></text></text></section-header></section-header>	<list-item><list-item><list-item><list-item><list-item><list-item><list-item><list-item><list-item></list-item></list-item></list-item></list-item></list-item></list-item></list-item></list-item></list-item>
dnik po asystentach głosowych	Jak podłączyć urządzenia Gosund do Alexa Uwaga: 1. Przed połączeniem należy pobrać aplikację Amazon Alexa i upewnić się, że konto Alexa zostało pomyślnie zalogowane. 2. Upewnij się, że głośnik Alexa i urządzenie, które ma zostać powiązane, są włączone i połączone z siecią Wi-Fi. Metoda 1: Szybkie powiązanie za pomocą aplikacji Gosund 1. Otwórz aplikację Gosund, kliknij "Me" (Ja) w prawym dolnym rogu, a następnie kliknij ikonę "Alexa" w menu "Third-Party Voice Services" (Usługi głosowe innych firm). Uwaga: Zaktualizuj aplikację do wersji 3.22.5 lub nowszej.	2. Kliknij "Zaloguj się przez Amazon" u dołu strony.	3. Kliknij "LINK" (Połącz) na dole strony.	4. Po pomyślnym powiązaniu urządzenie może być kontrolowane przez Alexę. • Arazon Alexa • C Already linked with Amazon Alexa You can control Alexa-enabled devices with Amazon Alexa speakers, such as Alexa, turn on light Alexa, increse air conditioning to 20°C Alexa, increse air conditioner by 3 degrees	Metoda 2: Dodawanie umiejętności za pośrednictwem aplikacji Alexa 1. Otwórz aplikację Amazon Alexa i wybierz "umiejętności i gry", jak pokazano na poniższym rysunku.
Adzenie obsługuje tylko połączenie Wi-Fi 2.4G, nić się, że telefon komórkowy i urządzenie są ześnie podłączone do sieci Wi-Fi 2.4G.	There during values services Nume > Image: Control Image: Control Image: Noncol Image: Control	Sign In With Amazon } View more ways to link	To unlink your account at any time, disable the skill in the Alexa app.	View more weaps to link Back If you need to unlike, please got to Alwa Ago to disable Oscand skill.	 Skills & Games Calendar Settings Activity Help & Feedback
ch" (Szukaj) i wpisz "Gosund", jak pokazano na brazku. searcu rch d d apo plug d skill	<text><image/><image/></text>	<text><image/><text><text></text></text></text>	<section-header><section-header><section-header><section-header><section-header><section-header><section-header><section-header><section-header><image/></section-header></section-header></section-header></section-header></section-header></section-header></section-header></section-header></section-header>	<text></text>	<text><text><text><image/></text></text></text>
woje konto i hasło do aplikacji Gosund, dotknij "Link Now" (Połącz teraz).	Aby uzyskać więcej filmów z obsługi, zeskanuj poniższy kod QR.	 FAQ: Pytanie: Inteligentne gniazdko jest offline lub odłącza się od WiFi. Odpowiedź: Upewnij się, że połączenie wifi jest stabilne, a router nie jest daleko lub nie jest przeciążony. Zrestartuj router lub połącz urządzenie z mobilnym hot spotem, aby zobaczyć czy działa. Usuń urządzenie z aplikacji. Kliknij nazwę urządzenia -> kliknij ikonę edycji (w prawym górnym rogu) -> kliknij "Remove Device" (Usuń urządzenie) (na dole) -> "Disconnect and wipe data" (Odłącz i wyczyść dane). Zresetuj urządzenie przed ponownym podłączeniem go do aplikacji. Wystarczy nacisnąć przycisk zasilania (przez około 10 sekund). Wskaźnik inteligentnej wtyczki zacznie migać szybko (tryb EZ) lub powoli (tryb AP). Pytanie: Inteligentne gniazdko włącza się i wyłącza losowo. Co powinienem zrobić, aby to naprawić? Odpowiedź: Sprawdź najpierw, czy ustawiłeś jakieś harmonogramy włączania / wyłączania w aplikacji. 	 2) Wykonaj poniższe kroki, aby podłączyć go do innego gniazdka: a: Usuń urządzenie z aplikacji. Kliknij nazwę urządzenia -> kliknij ikonę edycji (w prawym górnym rogu) -> kliknij "Usuń urządzenie (na dole) -> "Disconnect and wipe data" (Odłącz i wyczyść dane). b: Przed ponownym podłączeniem urządzenia do aplikacji należy je zresetować. Wystarczy przytrzymać przycisk zasilania (przez około 10 sekund). Wskaźnik będzie migać szybko (tryb EZ) lub powoli (tryb AP). c: Jeśli problem nie ustąpi, zrestartuj router lub podłącz urządzenie do mobilnego hotspotu Wi-Fi, aby sprawdzić, czy działa. 	 UPROSZCZONA DEKLARACIA ZGODNOŚCI UE Shenzhen CUCO Smart Technology Co., Ltd. niniejszym oświadcza, że typ urządzenia radiowego [Inteligentne gniazdko SP6] jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: https://files.innpro.pl/Gosund Adres producenta: Adres: Room 201, 301, Building A, No.12, Difu Road, Guxing Community, Xixiang Street, Baoan District, Shenzhen Zęstotliwość radiowa: 2400-2483,5 MHz Maksymalna moc częstotliwości radiowej: 20dBm OCHRONA ŚRODOWISKA Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunal- nymi. Podlega on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wynaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowa Laraciana 	<text><text><text><text><text><text></text></text></text></text></text></text>
					-





'€ ↔ ▲ Made in China 4.02.000.1106 v1.0 23